


出力(W)	インピーダンス(Ω)		レスポンス(-2dB) 入力4V、 $r_p=Z_p$	1次インダクタンス(H)		1次DC電流 (mA)	電力効率 (dB)
	1次	2次		1mW時	最大		
12	70Hz	7k	8、16	45Hz~45kHz	16	20	最大80 推奨60以下
	60Hz	5k	8、16	35Hz~60kHz			
	50Hz	3.5k	4、8	25Hz~75kHz			
	40Hz	2.5k	4、8	20Hz~80kHz	重畳電流 DC60mA	0.24/16 Ω	
							0.30/16 Ω
							0.44/8 Ω
							0.58/8 Ω

端子接続図



Z_p	Z_s CONNECTION		
	4 Ω	8 Ω	16 Ω
7K Ω	—	⑤-④	⑤-②
5K Ω	—	⑤-③	⑤-①
3.5K Ω	⑤-④	⑤-②	—
2.5K Ω	⑤-③	⑤-①	—

外形図

